Solcon installatiekaart AVM FRITZ!Box 7560 - instellen van (extra) telefoonnummer

- STAP 1) Zorg voor een werkende AVM FRITZ!Box (zie hiervoor de handleiding van uw AVM FRITZ!Box).
- STAP 2) Maak een bedrade of draadloze (wifi) verbinding met uw FRITZ!Box:
 - Bedraad: Sluit met de bijgeleverde ethernetkabel een PC aan op netwerkpoort LAN 2

of

- Wifi: Maak verbinding met het wifi netwerk via netwerknaam (SSID): FRITZ!Box 7560 <XX>. De volledige netwerknaam: WLAN Network (SSID) en de bijbehorende netwerksleutel: WLAN Network Key (WPA2) vindt u onderop het modem.
- STAP 3) Ga met uw internet browser naar: http://fritz.box (of als dat niet werkt: http://192.168.178.1).
- STAP 4) Selecteer links in het menu "Telephony Telephone Numbers" en klik rechts op "New telephone number"

	FRITZ!Box 7560				FRITZ!NAS	MyFRITZ!	SNE_LAB_USER
	Telephony > Telephone Numbers						?
<u> </u>	Telephone Numbers Line Settings	Voice Transmission					
Overview Internet	On this page you can set up and edit your own tel	ephone numbers.					
📞 Telephony 🛛 🔿	Status Telephone numbers		Connect via	provider	Preselection		
Calls			No telephone nu	mbers are configured.			
Answering Machine							
Telephone Book							
Alarm							
Fax							
Call Handling					Print List	New teleph	ione number
Telephony Devices							
Telephone Numbers							



Solcon installatiekaart AVM FRITZ!Box 7560 - instellen van (extra) telefoonnummer

STAP 5) Vul de benodigde instellingen in:

- Telephony provider = Solcon
- Internet Telephone Number = <VoIP telefoonnummer (31...)>
- User name: <VoIP gebruikersnaam>
- Password: <VoIP wachtwoord>

Telephony provider	Solcon ~	
nternet Telephone Number	VoIP telefoonnummer (31)	
Please enter your telephone	number without area code here.	
Telephone number without area code		
Account Information		
Jser name	VoIP gebruikersnaam	
Password	VoIP wachtwoord	
Additional Settings		
Contact internet telephony provider via	only via IPv4 ~	
Insert area code for outgo	ing calls	

- STAP 6) Druk op "Next" (3x) (ondertussen worden de instellingen gecontroleerd).
- STAP 7) Als u een groen bolletje voor het geconfigureerde telefoonnummer ziet staan, kunt u gebruik maken van dit (extra) telefoonnummer.

nbers Line Settings Voice transmis	ion
ht	Ders Line Settings Voice transmissi

